



## Généralisation

L'exemple de l'exercice précédent peut se généraliser : **presque tout signal continu périodique peut être synthétisé par sommation de sinus et/ou de cosinus**. C'est ce que l'on appelle la **Série de Fourier**.

Un signal  $s(t)$  de période  $T_0 = \frac{1}{f_0}$  peut alors s'écrire de la façon suivante :

$$s(t) = \rho(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} 2\rho(k) \cos[2\pi k f_0 t + \phi(k)]$$

## Remarques

- $\rho(k)$  et  $\phi(k)$  sont respectivement des amplitudes et des phases

## Généralisation

L'exemple de l'exercice précédent peut se généraliser : **presque tout signal continu périodique peut être synthétisé par sommation de sinus et/ou de cosinus**. C'est ce que l'on appelle la **Série de Fourier**.

Un signal  $s(t)$  de période  $T_0 = \frac{1}{f_0}$  peut alors s'écrire de la façon suivante :

$$s(t) = \rho(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} 2\rho(k) \cos[2\pi k f_0 t + \phi(k)]$$

## Remarques

- $\rho(k)$  et  $\phi(k)$  sont respectivement des amplitudes et des phases
- $\rho(0)$  est la valeur moyenne,  $\phi(0)$  est nul

## Généralisation

L'exemple de l'exercice précédent peut se généraliser : **presque tout signal continu périodique peut être synthétisé par sommation de sinus et/ou de cosinus**. C'est ce que l'on appelle la **Série de Fourier**.

Un signal  $s(t)$  de période  $T_0 = \frac{1}{f_0}$  peut alors s'écrire de la façon suivante :

$$s(t) = \rho(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} 2\rho(k) \cos[2\pi k f_0 t + \phi(k)]$$

## Remarques

- $\rho(k)$  et  $\phi(k)$  sont respectivement des amplitudes et des phases
- $\rho(0)$  est la valeur moyenne,  $\phi(0)$  est nul
- $f_0$  est la fréquence fondamentale

## Généralisation

L'exemple de l'exercice précédent peut se généraliser : **presque tout signal continu périodique peut être synthétisé par sommation de sinus et/ou de cosinus**. C'est ce que l'on appelle la **Série de Fourier**. Un signal  $s(t)$  de période  $T_0 = \frac{1}{f_0}$  peut alors s'écrire de la façon suivante :

$$s(t) = \rho(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} 2\rho(k) \cos[2\pi k f_0 t + \phi(k)]$$

## Remarques

- $\rho(k)$  et  $\phi(k)$  sont respectivement des amplitudes et des phases
- $\rho(0)$  est la valeur moyenne,  $\phi(0)$  est nul
- $f_0$  est la fréquence fondamentale
- Les fréquences des cosinus sont des multiples entiers de  $f_0$ . Ce sont les harmoniques.

Mais comment obtenir  $\rho(k)$  et  $\phi(k)$  ?

Par le calcul du nombre complexe  $S(k)$  suivant :

$$S(k) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-2i\pi k f_0 t} dt \Rightarrow \begin{cases} \rho(k) = |S(k)| \\ \phi(k) = \text{Arg}[S(k)] \end{cases}$$

Mais comment obtenir  $\rho(k)$  et  $\phi(k)$  ?

Par le calcul du nombre complexe  $S(k)$  suivant :

$$S(k) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-2i\pi k f_0 t} dt \Rightarrow \begin{cases} \rho(k) = |S(k)| \\ \phi(k) = \text{Arg}[S(k)] \end{cases}$$

Série de Fourier du signal carré

Le calcul de  $S(k)$  sur le signal carré précédent nous donnerait :

$$S(k) = \begin{cases} \frac{2}{k\pi} e^{-i\frac{\pi}{2}} & \text{pour toutes les valeurs de } k \text{ impaires} \\ 0 & \text{pour toutes les valeurs de } k \text{ paires} \end{cases}$$

## Remarques

- La synthèse d'un signal périodique par une série de Fourier nécessite un nombre infini d'harmoniques, c.a.d. que le signal est composé de bien plus hautes fréquences que la fondamentale.



## Remarques

- La synthèse d'un signal périodique par une série de Fourier nécessite un nombre infini d'harmoniques, c.a.d. que le signal est composé de bien plus hautes fréquences que la fondamentale.
- En pratique on se limite a un nombre fini de termes. Le signal obtenu est alors une approximation du signal périodique initial.

## Remarques


- La synthèse d'un signal périodique par une série de Fourier nécessite un nombre infini d'harmoniques, c.a.d. que le signal est composé de bien plus hautes fréquences que la fondamentale.
- En pratique on se limite a un nombre fini de termes. Le signal obtenu est alors une approximation du signal périodique initial.
- Si le signal initial présente des points de discontinuités, un phénomène oscillatoire autour de ces points vient compromettre la convergence : en ces points, la série de Fourier ne converge pas vers le signal original. C'est ce que l'on nomme **phénomène de Gibbs**.

## Représentation fréquentielle et spectres monolatéraux

Le développement d'un signal en série de Fourier donne donc une information sur sa composition en fréquence : le signal est une somme de cosinusoïdes dont les amplitudes, les phases et les fréquences sont bien définies. Il est donc possible de le caractériser par un ensemble de triplets  $[2\rho(k), \phi(k), kf_0]$  lorsque  $k$  est différent de zéro et par le triplet  $[\rho(0), 0, 0]$  pour la fréquence nulle,  $\phi(0)$  étant nulle.


## Représentation fréquentielle et spectres monolatéraux

Le développement d'un signal en série de Fourier donne donc une information sur sa composition en fréquence : le signal est une somme de cosinusoides dont les amplitudes, les phases et les fréquences sont bien définies. Il est donc possible de le caractériser par un ensemble de triplets  $[2\rho(k), \phi(k), kf_0]$  lorsque  $k$  est différent de zéro et par le triplet  $[\rho(0), 0, 0]$  pour la fréquence nulle,  $\phi(0)$  étant nulle.





## Représentation fréquentielle et spectres monolatéraux

Le développement d'un signal en série de Fourier donne donc une information sur sa composition en fréquence : le signal est une somme de cosinusoides dont les amplitudes, les phases et les fréquences sont bien définies. Il est donc possible de le caractériser par un ensemble de triplets  $[2\rho(k), \phi(k), kf_0]$  lorsque  $k$  est différent de zéro et par le triplet  $[\rho(0), 0, 0]$  pour la fréquence nulle,  $\phi(0)$  étant nulle.





## Représentation fréquentielle et spectres monolatéraux

Le développement d'un signal en série de Fourier donne donc une information sur sa composition en fréquence : le signal est une somme de cosinusoides dont les amplitudes, les phases et les fréquences sont bien définies. Il est donc possible de le caractériser par un ensemble de triplets  $[2\rho(k), \phi(k), kf_0]$  lorsque  $k$  est différent de zéro et par le triplet  $[\rho(0), 0, 0]$  pour la fréquence nulle,  $\phi(0)$  étant nulle.



## Représentation fréquentielle et spectres monolatéraux

Le développement d'un signal en série de Fourier donne donc une information sur sa composition en fréquence : le signal est une somme de cosinusoides dont les amplitudes, les phases et les fréquences sont bien définies. Il est donc possible de le caractériser par un ensemble de triplets  $[2\rho(k), \phi(k), kf_0]$  lorsque  $k$  est différent de zéro et par le triplet  $[\rho(0), 0, 0]$  pour la fréquence nulle,  $\phi(0)$  étant nulle.



## Exercices représentation spectrale monolatérale



Représenter les spectres monolatéraux des signaux suivants :

- $s_1(t) = 3$
- $s_2(t) = 6\sin(2\pi t)$
- $s_3(t) = 1 + 2\cos(10\pi t) + 4\cos(20\pi t)$
- $s_4(t) = \cos(100\pi t) + \cos^2(100\pi t)$



## Exercice représentation spectrale monolatérale

- Représenter les spectres monolatéraux d'amplitude et de phase du signal carré
- Écrire le signal temporel associé aux spectres monolatéraux :



## Exercice Série de Fourier

Retrouver le résultat de l'exercice précédent par le calcul de  $S(k)$  sur le signal suivant :

